

Connexion de l'onduleur au routeur



Portail existant

Suivez simplement les étapes suivantes pour connecter votre onduleur Huawei à votre routeur.

Préparation du procès

Désactiver toutes les connexions réseau : Assurez-vous que votre téléphone portable **n'est pas connecté aux données mobiles/4G**. Cela permet d'éviter les conflits de réseau et de garantir une connexion stable avec l'onduleur.

Accès à l'application FusionSolar

Lancer l'application : Ouvrir l'application FusionSolar. Utilisez les quatre points dans le coin supérieur droit de l'écran de connexion pour ouvrir le menu. Ne vous connectez pas.

Le processus de mise en service

Sans connexion internet : Dans le menu, sélectionnez l'option "Configuration du WLAN" lorsque votre téléphone n'est pas connecté à l'internet.

Connexion à l'onduleur

Démarrer la connexion : appuyez sur l'icône ronde "CONNECTER" pour démarrer.

Scanner du code QR

Connexion par code QR : scannez le code QR situé sur le côté droit de l'onduleur. Votre téléphone **se connectera alors au réseau Wi-Fi de l'onduleur**. Restez à proximité de l'onduleur car la portée du réseau Wi-Fi est limitée.

Sélection du rôle de l'utilisateur

Sélection du rôle sur l'écran de connexion : Changez le rôle par défaut de "**INSTALLATEUR**" à "**UTILISATEUR**" en cliquant sur la flèche située derrière le nom.

Entrer le mot de passe

Code d'accès : Utilisez 2x Gosolar1 .

Configuration de la connexion au routeur

Sélection de la connexion réseau : allez à "CONNEXION ROUTER" et sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste. Saisissez ensuite le mot de passe correspondant.

Confirmation de la connexion

Pour conclure le processus de connexion : confirmez votre choix en cliquant sur "CONNECTER" dans le coin supérieur droit.

Vérification de la connexion

Confirmation visuelle : une coche verte en haut de l'écran indique que la connexion est réussie (uniquement pour les onduleurs monophasés).

Réactivation des données mobiles

Retour à une utilisation normale : N'oubliez pas de réactiver les données mobiles de votre téléphone pour pouvoir à nouveau accéder à l'internet en dehors de votre domicile.

Connexion de l'onduleur au routeur



Portail non-existant (pas d'internet lors de l'installation)

Suivez simplement les étapes suivantes pour connecter votre onduleur Huawei à votre routeur.

Préparation du procès

Désactiver toutes les connexions réseau : Assurez-vous que votre téléphone portable **n'est pas connecté aux données mobiles/4G**. Cela permet d'éviter les conflits de réseau et de garantir une connexion stable avec l'onduleur.

Accès à l'application FusionSolar

Lancer l'application : Ouvrir l'application FusionSolar. Utilisez les quatre points dans le coin supérieur droit de l'écran de connexion pour ouvrir le menu. Ne vous connectez pas.

Le processus de mise en service

Sans connexion internet : Dans le menu, sélectionnez l'option "Configuration du WLAN" lorsque votre téléphone n'est pas connecté à l'internet.

Connexion à l'onduleur

Démarrer la connexion : appuyez sur l'icône ronde "CONNECTER" pour démarrer.

Scanner du code QR

Connexion par code QR : scannez le code QR situé sur le côté droit de l'onduleur. Votre téléphone **se connectera alors au réseau Wi-Fi de l'onduleur**. Restez à proximité de l'onduleur car la portée du réseau Wi-Fi est limitée.

Sélection du rôle de l'utilisateur

Sélection du rôle sur l'écran de connexion : Changez le rôle par défaut de "**INSTALLATEUR**" à "**UTILISATEUR**" en cliquant sur la flèche située derrière le nom.

Entrer le mot de passe

Code d'accès : Utilisez 2x Gosolar1 .

Configuration de la connexion au routeur

Sélection de la connexion réseau : allez à "CONNEXION ROUTER" et sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste. Saisissez ensuite le mot de passe correspondant.

Confirmation de la connexion

Pour conclure le processus de connexion : confirmez votre choix en cliquant sur "CONNECTER" dans le coin supérieur droit.

Vérification de la connexion

Confirmation visuelle : une coche verte en haut de l'écran indique que la connexion est réussie (uniquement pour les onduleurs monophasés).

Connecter avec la gestion du réseau

Sélectionnez la flèche en haut à droite

Confirmation de la connexion

Vérifier que l'état de la communication et l'état de la gestion du réseau sont verts en haut.

Les deux sont verts ? Tous ok

Fournissez à Go-Solar le numéro de série de votre onduleur afin qu'il puisse créer un portail.

Un rouge? Sélectionnez les trois points en haut à droite et choisissez les paramètres.

Configurer le système de gestion

Cochez la sphère en haut à gauche et sélectionnez en bas. **"connecter"**.

Compléter le système de gestion

Ligne supérieure verte? La connexion est réussie.

Informez Go-Solar afin que votre portail puisse être lancé.

Ligne supérieure rouge? Informez Go-Solar: customerservice@go-solar.be

Réactivation des données mobiles

Retour à une utilisation normale : N'oubliez pas de réactiver les données mobiles de votre téléphone pour pouvoir à nouveau accéder à l'internet en dehors de votre domicile.

